

## Drift og vedligehold

### GIGA-LAN Strukturert kabelsystem kategori 6A U-UTP

### LAN-OPTIC Fiberoptisk backbone

#### IT/Teknikrum:

IT/Teknikrum holdes rene, tørre og støvfri.

Rackskabe og patch paneler kan aftørres med hårdt opvredet klud

RJ45 Jack rengøres med airspray ca. hver 24. måned afhængig af støv i rummet.  
Airspray pustes ind i Jacken for at frigøre guld pinne for støv.

Fiber konnektor og mellemlid rengøres med IPA-fri rensesvæske, fnugfri servietter, rensesvæske og/eller konnektor renses kassette ca hver 12. måned afhængig af, hvor støvfylde IT/teknikrummet er.

Fiber optiske mellemlid holdes rene ved, at beholde støvpropper på, hvis de ikke er i drift.

Nye Fiberoptiske Patch Kabler rengøres med støvfri renseservietter og IPA-fri rensesvæske inden montage.

Generel drift temperatur: -20°C ~ +70°C

#### Work area (udtag):

RJ45 Jack rengøres med airspray ca hver 24. måned afhængig af støv i kontormiljøet.

Airspray pustes ind i Jacken for at frigøre guld pinne for støv.

Udtag rengøres med en hårdt opvredet klud.

Generel drift temperatur: -20°C ~ +70°C

## Drift og vedligehold

### Montering af nye paneler og andet udstyr i 19" rack:

19" Opspændingen er af materialet "Elektrosteel" og ledende.

Derfor benyttes ikke yderligere jording af udstyr.

Paneler udført i hård plast, skal der ikke udlignes til rack.

OBS! Er installationen skærmet medfølger lille jordanordning

### Anbefalet rengøringsprodukter:

Airspray

(Kan købes hos Lan-Com A/S varenr. 280980)

Fnugfri servietter

(Kan købes hos Lan-Com A/S varenr. 280960)

Konnektor rens kassette

(Kan købes hos Lan-Com A/S varenr. 280892)

Cleanclicker for SC/LC

(Kan købes hos Lan-Com A/S varenr. 280920/280928)

IPA-fri rensesvæske

(Kan købes hos Lan-Com A/S varenr. 280973)

Rensepinne for fiber

(Kan købes hos Lan-Com A/S varenr. 280935)

### Udvidelse af installation:

Udvidelse af installation foretages af GIGA-LAN certificeret installatør.

Ved henvendelse til Lan-Com A/S (mail: lan-com@lan-com.dk eller tlf.: 44 57 07 87) kan certificeret installatør til enhver tid oplyses.

Denne installation er udført af:

Drift og vedligehold er udført af: